

CU-1000EX

ชุดแหล่งจ่ายไฟสำหรับต่อขยายเพื่อเพิ่มจำนวนไมค์ประชุม



คุณสมบัติทั่วไป

- ใช้สายเคเบิลตัวผู้กับตัวเมียเชื่อมต่อกับพอร์ตขยายเครื่องหลัก
- เปิดเครื่องขยายตัวควบคุม (Power ON) เอาไว้ เครื่องขยายหลักจะเปิดทำงานอัตโนมัติเมื่อเครื่องขยายหลัก (DA-1000CU) ทำงาน
- ห้ามเปิดเครื่องไมค์ประชุมพร้อมกับมากกว่า 15 หน่วย การเปิดเครื่องไมค์ประชุมลักษณะนี้อาจจะทำให้เครื่องควบคุมหลักเสียหายได้
- เครื่องขยายเครื่องควบคุมต้องทำงานกับเครื่องควบคุมหลักในการประชุม

Spec

Input	RJ45×1
Output	RJ45×17
Power supply	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Number of Connectable Chairman/Delegate Units	60 Units
Maximum Cable Distance	20 m
Operating Temperature	0 °C to +40 °C
Dimensions (H x W x D mm)	480mmx325mmx88mm
Weight	6kg
Colors	Black